



Конструктивные размеры сердечников типа Кв (в мм.)									
Типоразмер	d	l	d ₁	d ₂	L	2H	2h	2h ₁	Масса (г), не более
КВ 4	7,95 +0,4	9,6 ±0,2	3,9 -0,2	-	11,8 max	10,4 ±0,1	7,2±0,2	9,0±0,20	1,7
КВ 5	10,2+0,4	12,05±0,25	4,8±0,1	-	14,9 max	10,5 -0,2	6,5 ±0,2	9,0 ±0,25	3,0
КВ 5x2	10,2 +0,4	12,05 ±0,25	4,8 ±0,1	2 ±0,1	14,9 max	10,5 -0,2	6,5 ±0,2	9,0 ±0,25	2,9
КВ 6	12,4 ±0,7	14,4 ±0,35	6,3 ±0,1	-	17,6 ±0,35	13,1 -0,4	8,4 ±0,4	10,36 ±0,25	5,5
КВ 6x3	12,4 ±0,7	14,4 ±0,35	6,3 ±0,1	3 ±0,1	17,6 ±0,35	13,1 -0,4	8,4 ±0,4	10,36 ±0,25	5,0
КВ 8	17,0 ±0,7	19,7 ±0,7	8,4 ±0,2	-	23,2 -0,9	17,2 -0,4	11,2 ±0,4	14,3 ±0,3	14,0
КВ 8x4	17,0±0,7	19,7 ±0,35	8,4 ±0,2	4,4 +0,4	23,2 -0,9	17,2 -0,4	11,2 ±0,4	14,3 ±0,3	12,2
КВ 10	21,2 +0,9	24,7 -1,1	10,9 -0,7	-	28,5 -1,1	19,6 -0,4	13,0 ±0,5	16,2 ±0,3	25,0
КВ 10x5	21,2 +0,9	24,7 -1,1	10,9 -0,7	5,4 +0,4	28,5 -1,1	19,6 -0,4	13,0 ±0,5	16,2 ±0,3	20,6
КВ 12	24,9 ±1,1	29,8 -1,2	12,8 -0,4	-	37,6 -1,5	24,6 -0,2	16,8 ±0,6	21,6 ±0,25	45,0
КВ 14x5	29,53±0,55	34,0 ±0,7	14.65 ±0,55	5,6 +0,2	41,4 -0,8	29,5	20,8	25,8 ±0,3	70,0

Таблица соответствия ферритовых КВ-сердечников различных конфигураций (соответствие габаритной мощности)

Конфигурация сердечников				
КВ	RM	PQ	PC	EP
4	4	-	-	7 10
5	5	-	-	13
6	6	-	14/8	17
8	8	20/16	-	-
10	10	26/20 26/25	-	20
12	12	32/20	-	-
14	14	32/30	-	-